

Loobex

LBX-060 I



www.loobex.com

İÇERİK

Giriş.....	2
Kullanma Talimatları.....	2
Temizleme Talimatları.....	4
Kireç Temizleme Talimatları.....	4
Cihaz Parçaları.....	5
Sorun Giderme.....	6

BUHARLI STERİLİZATÖR – KURUTUCU - BEBEK MAMASI ISITICISI

Weewell buharlı sterilizatör - kurutucu - bebek maması ısıtıcısını satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu ürün, buharı kullanarak bakterilerin yok edilmesi ve bebeğinizin biberon ve beslenme aksesuarlarının herhangi bir kimyasal kullanmadan sterilize edilmesi için tasarlanmıştır.

- 8-15 dakika içerisinde sterilize etme ve 20-90 dakika içerisinde kurutma özelliğine sahiptir.
- İçerisine max. 8 şişe ve beslenme aksesuarları konulabilir.
- Hassas tuşlu dijital ekran ve bip sesi sterilizasyon işlemi boyunca sizi bilgilendirir.
- Ayrıca yumurta haşlama ve bebek maması ısıtmaya elverişlidir.

Lütfen kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere bu kullanım kılavuzunu saklayın.

KULLANIM TALİMATLARI

- Kaynatma haznesine 120ml su koyun.
- Biberon tepsisini sterilizatörün ana gövdesinin içine takın ve ısıtma tabanına yerleştirin.
- Yıkamış olan temiz biberonları sterilizatörün ana gövdesine yerleştirin. Biberonları, ağızları tepsinin üzerinde yer alan yuvalara denk gelecek şekilde ters olarak koyun.
- Sıkıca kapağını kapatın ve fişi prize takın.
- Cihaz bip sesi çıkartır ve “power” göstergesi otomatik olarak yeşile döner.
- On/off tuşuna basın. Dijital ekranda otomatik olarak mavi ışık yanar. Ekran, üst sırada “10” ve alt sırada “50” olmak üzere rakamları gösterir. (“10 ve 50” 8 standart biberonun aynı anda sterilizasyon ve kurutulması için tavsiye edilen çalışma süresidir.)
- Üç çalışma şekliinden birisini seçmek için “Setting” tuşuna basın.

Sterilizasyon (sadece sterilize için)

“Timer” tuşuna basın. Üst sırada “10” rakamı yanıp sönmeye başlar. Sadece “Up” ve “Down” tuşlarına basarak sterilizasyon işlemi için gerekli olan zamanı ayarlayın. (8 ila 15 dakika arasında ayarlanabilir)

Sterilize Kuruluk(Sterilize ederek kurutma için)

“Timer” tuşuna basın. Üst sırada “10” rakamı yanıp sönmeye başlar. Sadece “Up” ve “Down” tuşlarına basarak sterilizasyon işlemi için gerekli olan zamanı ayarlayın. (8 ila 15 dakika arasında ayarlanabilir). Sonra “Timer” tuşuna tekrar basın. Alt sırada “50” rakamı yanıp sönmeye başlar. “Up” ve “Down” tuşlarına basarak kurutma işlemi için gerekli olan zamanı ayarlayın. (20 ila 90 dakika arasında ayarlanabilir).



Kurutma (Sadece kurutma için)

“Timer” tuşuna basın. Alt sırada “50” rakamı yanıp sönmeye başlar. Sadece “Up” ve “Down” tuşlarına basarak kurutma işlemi için gerekli olan zamanı ayarlayın. (20 ila 90 dakika arasında ayarlanabilir).

!!! Zamanlayıcı ayarlamak için rakamlar yanıp sönerken ‘up’ veya ‘down’ tuşuna basın. Eğer kaçırsanız tekrar “timer” tuşuna basın ve ‘up’ veya ‘down’ tuşlarıyla ayarlama yapın.

- Zamanlayıcı ve ayarlar yapıldıktan sonra başlatmak için on/off tuşuna basın. Dijital ekranda yükselen buhar ikonu hareketli olarak görünür. Zamanlayıcı ayarı “00” rakamına doğru geri saymaya başlar. Aynı zamanda kurulama modu da seçildiyse, sterilizasyon işlemi tamamlandıktan sonra LCD ekran üzerinde dönen fan ikonu görünür ve zamanlayıcı ayarı geri saymaya başlar.
- İşlem tamamlandıktan sonra cihaz ve dijital ekran kapanır. Cihaz elektriğe bağlı olduğu sürece yeşil gösterge ışığı yanmaya devam eder.
- İşlemden sonra cihaz sıcak olduğu için kapağı hemen çıkartmayın. Buharın çıkması ve yanmayı engellemek için bir süre uzak durun. Sterilize edilen parçalar sıcak olacağı için çıkartırken dikkatli olun. Gerekirse maşa kullanın.
- Cihaz “on/off” tuşuna bir kere basılarak durdurulabilir. “Setting” tuşundaki kırmızı gösterge ışığı yanıp sönecektir. İşlemin kaldığı yerden devam etmesi için tekrar on/off tuşuna basın. Yanıp sönen kırmızı gösterge ışığı normale döner.
- Sterilizatörü işlem sırasında durdurmak için sadece on/off tuşunu 2 saniye boyunca basılı tutun. Mavi dijital ekran kapanır ve cihaz çalışmayı durdurur.

Bebek Maması Isıtma Özelliđi

Kaynatma haznesine tam olarak 120 ml su koyun. Isıtma tabanının üzerine aksesuar tepsisini yerleřtirin. Mama kâsesini iine koyun ve kapađını kapatın. “Sterilize” modunu sein ve uygun zamanı ayarlayın.

Yumurta Hařlama Özelliđi

Kaynatma haznesine tam olarak 120 ml su koyun. Isıtma tabanının üzerine aksesuar tepsisini (yumurtalık iřlevi görür) yerleřtirin. Yumurtaları iine koyun ve kapađını kapatın. “Sterilize” modunu sein ve zamanlayıcıyı uygun bir biimde ayarlayın.



TEMİZLEME TALİMATLARI

- Biberonları ve aksesuarları sterilizatörün iine koymadan önce mutlaka yıkayın. Biberon veya aksesuarlarda kalan süt veya besin artıđı zarara sebep olabilir.
- Her kullanımdan sonra cihazın sođumasını bekleyin. Isıtma tabanı ierisinde kalan suyu her zaman boşaltın ve silerek kurutun.
- Sterilizatörü temizlemek iin ařındırıcı özelliđe sahip bulařık süngerini kullanmayın.

KİRE TEMİZLEME TALİMATLARI

- Kaynatma haznesine 40ml sirke ve 80 ml su ile hazırladıđınız özeltiyi koyun.
- Zamanlayıcıyı 10 dakikaya ayarlayın ve boş üniteyi sterilize edin. İşlem tamamlandıđında prizi fiřten çekin.
- Kire tortuları özölünceye kadar bekleyin. özeltiyi boşaltın ve iyice durulayın. Silerek kurulayın.

DİKKAT

- Cihazı alıřtırmadan nce kaynatma haznesine yeteri miktarda su konulduėundan emin olun. Az miktarda su konulduėunda cihaz doėru řekilde alıřmayacaktır. Bu durumda cihaz ayarlanan sreden nce durabilir.
- Kaynatma haznesine su eklerken **KURUTMA HAVA DELİėİNE SU KAMAMASINA DİKKAT EDİN.** Bu durum hasara sebep olabilir.
- Buhar ıkıřı saėlayan deliėin zerini sakın kapatmayın. Sterilizatrn zerine bir řey koymayın.
- Sterilizatrn kullanım sırasında dz ve saėlam bir zemin zerine konulduėundan emin olun.
- Kullanım sırasında cihaz kaynar su ierdiėi ve kapaėındaki havalandırma deliėinden buhar salınımı yaptıėı iin kullanım sırasında ocukların ulařamayacaėı bir yerde muhafaza edin.
- Weewell WSB160, her kullanım arasında en az 10 dakika soėumaya bırakılmalıdır.
- **KAYNATMA HAZNESİNİ ASLA DOėRUDAN SU İLE TEMAS ETTİRMEYİN.**

ÜRÜNÜN PARÇALARI



ÜMİT BİSİKLET SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Adres:İstasyon Mah. G.Mustafa Özyanar Cad.

No:8/A Hadımköy - İSTANBUL

Telefon: +90 212 771 22 50

Faks: +90 212 771 22 50

Email: info@umitbisiklet.com.tr

